

Digitales Schallpegel-Messgerät

TES 1350 A

- 4 Digit LCD Anzeige
- Analogausgang
- Max./Min. Anzeige
- Automatische Messbereichs-Umschaltung
- A- und C- Wertung
- Kalibration mittels internem Oszillator

Digital sound level meter

TES 1350 A

- 4 Digit LCD display
- Analogue output
- Max./min. display
- Automatic measurement range
- A and C weighting
- Calibration by internal oscillator

Technische Daten

Specifications

Messbereich Range	Genauigkeit Accuracy	Auflösung Resolution
LO 35dB....100dB HI 65dB....130dB	2,0dB	0,1dB
Frequenzbereich Frequency Bandwidth	31.5 Hz.....8kHz	
Gewichtung Weithing	A / C	
Mikrofon Microphone	1/2" Electred	
Kalibration Calibration	mit internem Oszillator (1kHz) with internal oscillator (1kHz)	
Analog Ausgang Analogue output	AC 0,65 mV rms/dB Impedanz ca. 100 WDC 10 mV/dB	
Abtastrate Sampling rate	Schnell/fast (0,5 Sec) Langsam/slow (1 Sec.)	



Allgemeine Daten

Speisung	9V Blockbatterie
Batterie Lebensdauer	ca. 50 Stunden
Abmessungen	240 x 68 x 25 mm
Gewicht	ca. 210 gr.
Zubehör	Manual, Tasche, Windschutz, Batterie

General specifications

Supply	9V battery
Battery life	ca. 50 hours
Dimension	240 x 68 x 25 mm
Weight	ca. 210 gr.
Accessories	Manual, bag, windcape, battery

Bestell Nr./Order No. TES 1350 A	Artikel/Article Digitales Schallpegel-Messgerät Digital sound level meter
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Lieferant:

CL-Electronics GmbH
Furtbachstrasse 4
CH - 8107 Buchs ZH

Tel. +41 (0) 44 857 12 00
Fax +41 (0) 44 857 12 01

Kontakt: Hr. Heinz Gabriel

E-Mail: sales@cl-electronics.com